

# カメラ内蔵センサーライト

MODEL 46-5101

## 取付／取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本「取付／取扱説明書」をよくお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、ご利用ください。

### 製品概要

- 動画解像度：1280×720メガピクセル（カメラ部）
- センサーライトは暗くなると自動点灯（10秒）します。
- 証拠として記録する場合、動画内に撮影日時を表示可能です。
- 付属のAC/DCアダプターで稼働させます。（DC12V 2A OUTPUT）
- 高輝度LEDセンサーライト搭載だから明るさはバッチリ（高輝度LED1個）
- マイクロSDカード（別売）に録音録画が可能。（最大32GBマイクロSDカードに長時間記録が可能）
- データがいっぱいになったら古いデータから順番に削除してください。（マイナーチェンジ後の現在のモデルは上書き可能です。）
- 屋外での設置が可能です。屋外防雨仕様：IP62レベル。
- 人感検知録画（10秒間）、使用容量 約14MB/1回
- 音声も録音が可能です。
- 本製品は日本仕様です。

### 注意事項

本製品は安全に十分配慮した設計／製作を行っております。しかし、電気製品は取り扱い方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次の点をお守りください。

- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。製品を分解・改造された場合や外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 取り付け後、製品が正常に作動しない場合は、再度、配線状態を確認し、誤配線があれば正しくやり直してください。配線が正常にもかかわらず作動しない場合、マイクロSDカードの相性が原因ということが考えられます。
- お手入れの際はシンナーなどの化学薬品は使用しないでください。湿り気のある柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 本製品は原則として、開封後の返却には応じられません。また、取り付けの際、万が一、製品の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても一切責任を負いません。取り付けの際は十分注意してください。

### 仕様

ライト照射距離	: 約15メートル
イメージセンサー	: 1/2.5 color CMOS sensor focus
画角	: 90°
人感センサー検知範囲	: 水平方向：90°、垂直方向：60°
検知距離	: 5m～7mまで
録画時間	: 1回あたり10秒
動画解像度	: 1280×720ピクセル
ファイルフォーマット	: AVI
動画圧縮形式	: H.264
消費電力	: 10W

### 内容物一覧

取付作業前に、部品がすべて揃っているかの確認を行ってください。



カメラ内蔵センサーライト本体



ACアダプター



ドライバーCD

### 日時の設定方法

初めてご使用になる前に必ず行って下さい。

1. 付属CDをパソコンに入れ、「Time.txt」を開きます。
2. 時間表記「2011.07.22 09.55.15(西暦.月.日 時.分.秒)」を現在の時刻に書き換え、パソコンのデスクトップに保存します。なお、日付と時間の間は必ず空白を1つ入れて下さい。
3. マイクロSDカードを、パソコンに挿入します。
4. デスクトップに保存した「Time.txt」をマイクロSDカードにコピー＆ペーストします。
5. 「Time.txt」を保存したマイクロSDカードを本機のカードスロットに挿入して電源を接続します。電源が入ると同時に自動的に時刻が修正されます。

注意：パソコンの操作方法はパソコンの機種によって異なりますので、パソコンメーカーまたはOSメーカーへお問い合わせ下さい。

### 接続方法

写真のように接続して下さい。



### 再生方法

マイクロSDカードを取り出してパソコンに読み込ませ、マイクロSDカードに記録されている映像データをメディアプレーヤーで再生します。

本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしております。取り付けに関しましても、この説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。